


もしデバイスマネージャーを開いて、下記の説明が出てしまう場合

1. Opening the device manager shows the driver as "PL2303HXA PHASED OUT SINCE 2012. PLEASE CONTACT YOUR SUPPLIER."



1. ドライバーをダウンロードとインストールをお願いします :

[http://www.tape-led.com/SPI\\_DL/USB-DRIVER.zip](http://www.tape-led.com/SPI_DL/USB-DRIVER.zip)

2. デバイスマネージャーを開いて、右クリックしてドライバーの更新を選択してください。

3. コンピューターを参照してドライバーを検索を選択してください :

#### ドライバーの検索方法

##### → ドライバーを自動的に検索(S)

お使いのコンピューターで、使用可能な最も適したドライバーが検索され、デバイスにインストールされます。

##### → コンピューターを参照してドライバーを検索(R)

ドライバーを手動で検索してインストールします。


4. コンピューター上利用可能なドライバーの一覧から選択しますを選んでください

コンピューター上のドライバーを参照します。

次の場所でドライバーを検索します:

C:\Users\USER\Downloads

サブフォルダーも検索する(I)



→ コンピューター上の利用可能なドライバーの一覧から選択します(L)  
この一覧には、デバイスと互換性がある利用可能なドライバーと、デバイスと同じカテゴリにあるすべてのドライバーが表示されます。

5. 互換性のあるハードウェアを表示をチェックして、リストから “Prolific USB-to-Serial Comm Port Version 3.3.2.105 [27/10/208]” を選択してください、“次へ” をクリック。
6. インストール完了、再起動してください。